

Lampa ogrodzeniowa LED BLOCK ADRESOWA RM19 wersja LIGHT



Parametry techniczne LED BLOCK ADRESOWA RM19 LIGHT

NAZWA	LED BLOCK ADRESOWA RM19 LIGHT model: S22-12/AD ME
Maksymalna moc źródła światła, które można montować w oprawie [P _{max}]	światło białe lampy – 5 W pole adresowe – 2 W
Napięcie zasilania [U]	12V DC
Temperatura pracy	Od -20°C do +50°C
Klasa szczelności	IP44
Zastosowane źródło światła*	Moduły LED 0,6W, 12V - 8 szt. Moduły LED 0,1W, 12V - 2 szt. Moduły LED 0,1W, 12V - 10 szt.
Barwa światła	6500K (zimna)
Żywotność elementów świetlnych	50 000 h
Wymiary lampy	756 X 195 X 200 mm

*Lampa zawiera wyposażenie w postaci wymiennego źródła światła o podanych parametrach.

Instrukcja montażu lamp LED BLOCK ADRESOWA LIGHT

Montaż powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Bezwzględnie należy odłączyć zasilanie podczas montażu lampy.

Przed przystąpieniem do montażu i podłączenia lampy upewnij się, że nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, w szczególności na obudowie sterownika.

Przed uruchomieniem upewnij się, że sterownik lampy został poprawnie zamknięty.

Schemat podłączenia lampy przedstawiony jest w instrukcji sterownika DL266L+.

Lampa LED BLOCK przeznaczona jest do betonowych elementów ogrodzeniowych firmy JONIEC® i powinna być montowana w górnej części słupka lub muru ogrodzeniowego, przed montażem daszków betonowych.

W dolnej części lampy pod logiem „JONIEC” znajduje się sterownik, który należy umieścić w komorze bloczka. **Komora ta może być wypełniona betonem tylko w 30%.** W ścianie frontowej bloczka należy wyciąć otwór na pole adresowe lampy.

Na górną krawędź bloczka, nanosimy klej-uszczelniacz JONIEC®, następnie lampę osadzamy równomiernie na słupku wspomagając się śrubami na dolnej obudowie lampy, które pełnią rolę kołków ustalających położenie lampy i lekko dociskamy. Na górną pokrywę lampy nanosimy klej-uszczelniacz JONIEC® po czym montujemy betonowy daszek, który lekko dociskamy. Maskownicę pola adresowego przyklejamy punktowo na kleju-uszczelniaczu.

Niedozwolone jest stosowanie lampy LED BLOCK jako lampy pomiędzy bloczkami ogrodzeniowymi.

Przed montażem lampy górna krawędź bloczka może zostać zeszlifowana, aby po montażu w miejscu styku lampa-bloczek nie występowała faza (zagłębienie).

Instrukcje dostępne na stronie: y9tcum.webwave.dev/uslugi

Wzór przemysłowy zastrzeżony



Wyprodukowano w Polsce

Le-Mar-Pol Leszek Marchut
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice
e-mail: biuro.lemarpol@gmail.com
tel. 601 400 363



dla:

F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec
Tymbark 109, 34-650 Tymbark



WWW.JONIEC.PL
e-mail: joniec@joniec.pl

tel. 18 332 53 90 tel. kom 602 539 182