

Lampa ogrodzeniowa LED BLOCK H28 wersja MULTI



Parametry techniczne LED BLOCK H28 MULTI

NAZWA	LED BLOCK H28 MULTI model: 28M22-12
Maksymalna moc źródła światła, które można montować w oprawie [P _{max}]	światło białe – 5 W światło pomarańczowe – 5 W
Napięcie zasilania [U]	12V DC
Temperatura pracy	Od -20°C do +50°C
Klasa szczelności	IP44
Zastosowane źródło światła*	Barwa biała: Moduły LED 0,6W, 12V - 4 szt. Barwa pomarańczowa: Moduły LED 0,8W, 12V - 6 szt. lub Moduły LED 1,2W, 12V - 4 szt.
Barwa światła	6500K (zimna) – barwa biała Barwa pomarańczowa
Żywotność elementów świetlnych	50 000 h – barwa biała 30 000 h – barwa pomarańczowa
Wymiary lampy	504 x 280 x 50 mm

*Lampa zawiera wyposażenie w postaci wymiennego źródła światła o podanych parametrach.

Instrukcja montażu lamp LED BLOCK MULTI

Montaż powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Bezwzględnie należy odłączyć zasilanie podczas montażu lampy.

Przed przystąpieniem do montażu i podłączenia lampy upewnij się, że nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, w szczególności na obudowie sterownika.

Przed uruchomieniem upewnij się, że sterownik lampy został poprawnie zamknięty.

Schemat podłączenia lampy przedstawiony jest w instrukcji sterownika DL266M+.

Lampa LED BLOCK przeznaczona jest do betonowych elementów ogrodzeniowych firmy JONIEC® i powinna być montowana w górnej części słupka lub muru ogrodzeniowego, przed montażem daszków betonowych.

W dolnej części lampy pod logiem „JONIEC” znajduje się sterownik, który należy umieścić w komorze bloczka. **Komora ta może być wypełniona betonem tylko w 40%!**

Na górną krawędź bloczka, nanosimy klej-uszczelniacz JONIEC®, następnie lampę osadzamy równomiernie na słupku wspomagając się śrubami na dolnej obudowie lampy, które pełnią rolę kołków ustalających położenie lampy i lekko dociskamy. Na górną pokrywę lampy nanosimy klej-uszczelniacz JONIEC® po czym montujemy betonowy daszek, który lekko dociskamy. **Niedozwolone jest stosowanie lampy LED BLOCK jako lampy pomiędzy bloczkami ogrodzeniowymi.**

Przed montażem lampy górna krawędź bloczka może zostać zeszlifowana, aby po montażu w miejscu styku lampa-bloczek nie występowała faza (zagłębienie).

Instrukcje dostępne na stronie: y9tcum.webwave.dev/uslugi

Wzór przemysłowy zastrzeżony



Wyprodukowano w Polsce

Le-Mar-Pol Leszek Marchut
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice
e-mail: biuro.lemarpol@gmail.com
tel. 601 400 363



dla:



F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec
Tymbark 109, 34-650 Tymbark



tel. 18 332 53 90 tel. kom 602 539 182



WWW.JONIEC.PL
e-mail: joniec@joniec.pl